



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПО ПЕРЕНОСУ ЗАПИСАННЫХ ГОЛОСОВЫХ СЕНСОВ С УСТРОЙСТВА SPRUT-NR.





Программа


Программа Спрут 7.0 Загрузчик сеансов – предназначена для переноса записанных голосовых сеансов из памяти устройства Sprut-NR в базу данных.




Спрут 7.0 Процессор – Позволяет работать с базой данных записанных сеансов, прослушивать и редактировать аудиоинформацию.

Для переноса записанных сеансов с устройства Sprut-NR:

- 1) Соедините портативный компьютер и устройство сетевым кабелем. На устройстве Sprut-NR кабель подключается к разъему Ethernet-0, как показано на рисунке.




- 2) Запустите программу «Загрузчик сеансов» .




Ярлык на рабочем столе для запуска программы или из меню «Пуск» - «Все программы» - «Agat-RT»-«Спрут-7» - « Загрузчик сеансов»

- 3) В появившемся окне программы выберите устройство (Хранилище сеансов) с которого необходимо перенести записи и нажмите кнопку «Включить».




- 4) Появится окно «Параметры загрузки»




Если необходимо загрузить все имеющиеся сеансы в устройстве – установите галочку «Загрузить все сеансы». Если не отмечена галочкой опция «удалять сеансы из устройства», то загруженные сеансы останутся в памяти устройства и при необходимости их можно будет скопировать повторно.

Укажите **дату и время, начало периода** за который нужно скопировать записанные сеансы из памяти устройства. Поля «Дата, время с ...»




Для выбора даты нажмите на иконку  в выпадающем окне с календарём выберите число двойным нажатием мыши, при необходимости стрелками можно менять месяц. Если нужно установить текущее число, то по двойному нажатию на надпись «Сегодня» в нижней части календаря в поле будет внесено текущая дата.


Для задания времени нажмите курсором мыши на поле , можно ввести значение с клавиатуры или воспользоваться стрелками справа от поля ввода. Перемещение между значениями в поле часы/минут/секунды осуществляется стрелками на клавиатуре или курсором мыши.

Аналогично укажите дату и время окончания периода в полях «Дата. Время по ...»
Если указанные значения «Дата. Время с» больше «Дата, время по ...» (начало и конец временного периода записанные сеансы которого будут выгружаться с устройства), то значения будут значения будут уравниваться.

После нажатия на кнопку «Ок» начнется поиск и выгрузка сеансов из внутренней памяти устройства.




- 5) Дождитесь окончания выгрузки сеансов из устройства. Время переносе сеансов зависит от выбранного интервала дат/времени и количества записанных сеансов за этот период.




В окне появится сообщение об окончании переноса сеансов, как показано на рисунке. После появления этого сообщения программу можно закрыть и отсоединить сетевой кабель от устройства.

Для работы с записанными сенасами после переноса с устройства:

Работа с базой данных записанных сеансов – прослушивание, просмотр и обработка, осуществляется при помощи программы «Процессор». Запустите программы «Процессор» из меню «Пуск» - «Agat-RT» - «Спрут-7» - «Процессор» или используя одноименный ярлык на рабочем столе.




В появившемся окне программы ввести имя root , поле пароль оставить пустым и нажать кнопку «Ок». В окне программы появятся сенасы последней открытой базы данных.



Открыть базу данных можно несколькими способами:



- 1) Нажать на иконку  или выбрать из основного меню программы «Базы данных» - «Диспетчер данных» (или комбинацией клавиш «**ALT + B**»)




В появившемся окне, как показано на рисунке, выберите интересующую базу данных и по двойному нажатию база будет открыта.

- 2) выберите пункт меню **База данных - Открыть** или нажмите **Ctrl+O** Затем в появившемся окне не меняя настроек (тип базы данных оставить в значении стандартная). В стандартном окне обзора жесткого диска выберите директорию на жестком с базой данных. (каталог \DB_Taganskaya\ или \DB_Marks\ расположены на диске D) Для того чтобы открыть базу данных, дважды щелкните на файле **Sprut.spd** в окне обзора или выберите его и щелкните на кнопке **Открыть**.


В основном окне программы после открытия базы данных появятся записанные сеансы. Для прослушивания нужно выбрать интересующий сеанс записи и нажать дважды на него или выделив сеанс нажать кнопку F3 на клавиатуре.

На рисунке выделены основные элементы.



Нажатием на наименование колонки можно сортировать записи, на рисунке выше приведен пример сортировки записи по дате.

Для экспорта выбранного сеанса в отдельный звуковой файл, нажмите правой кнопкой мыши на




сеансе и из выпадающего меню выберите «Экспорт в WAV»/

Затем в появившемся окне выберите каталог в который будет сохранен файл. Аналогично можно экспортировать в формат mp3, выбрав соответствующий пункт меню.

Для удобства просмотра и поиска сеансов можно выбрать интервал, указав начальную и конечную

дату как показано на рисунке. По нажатию на иконку календаря  список отображаемый список сеансов будет ограничен указанным интервалом.



Более подробно все функции программы «Спрут-7. Процессор» описаны в руководстве пользователя «Спрут-7 Процессор».